

NEEWER[®]

Profesionální kruhové světlo se stativem pro chytré telefony a fotoaparáty **RL-18**


Uživatelská příručka



I. Upozornění

- 1) Tento produkt vždy udržujte v suchu. Nepoužívejte v dešti nebo ve vlhkém prostředí.
- 2) Nepoužívejte žádný jiný zdroj napájení než ten přiložený.
- 3) Vyčistěte produkt měkkým suchým hadříkem.
- 4) Tento produkt obsahuje vysokonapěťové elektronické součástky. Dotyk vysokonapěťového obvodu uvnitř může způsobit úraz elektrickým proudem. Produkt nerozebírejte. Pokud bude nutné provést opravu, musí být tento produkt zaslán do autorizovaného servisního střediska.
- 5) Přestaňte tento produkt používat, pokud se rozlomí kvůli pádu nebo silnému nárazu. Pokud se dotknete součástí uvnitř, může dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem. Můžete i ZEMŘÍT. Neriskujte to.
- 6) Nenechávejte produkt ani ho neskladujte, pokud okolní teplota přesáhne 50 °C (např. V automobilu na slunci). Jinak by mohlo dojít k poškození elektronických součástek.
- 7) Do žádného osvětlovacího zařízení nevkládejte žádné kovové části.
- 8) Nedotýkejte se elektrických kontaktů žádnými vodivými materiály.
- 9) V případě neobvyklé funkce, jisker, nadměrného tepla, plamenů nebo kouře, okamžitě produkt vypněte a pokud možno bezpečně odpojte napájení. Nechte jej zkontrolovat autorizovaným technikem.

II. Popis produktu



1 – Prstenec s LED

2 – Foto sáňky

3 – Spínač napájení a stmívač

4 – Napájecí kabel



5 – Šroub pro nastavení úhlu

6 – Šroub pro upevnění na stojan

7 – Otvor pro stojan

III. Použití

1. Montáž na stojan

- 1) Utáhněte šroub pro nastavení úhlu (5), aby se světlo při montáži na stojan nenaklánělo.
- 2) Uvolněte šroub pro upevnění na stojan (6) a zasuňte stojan do otvoru.
- 3) Utáhněte šroub pro upevnění na stojan (6) a poté uvolněte šroub pro nastavení úhlu (5), nastavte světlo do požadovaného úhlu a šroub utáhněte.



2. Připojení napájení


- 1) Připojte napájecí kabel (4) k dodanému zdroji napájení.
- 2) Napájecí zdroj: připojte napájecí zástrčku zdroje napájení do zásuvky 110–240 V~.
- 3) Otočením spínače napájení (3) zapněte světlo a dalším otáčením spínače si nastavte požadovaný jas.
- 4) Chcete-li světlo vypnout, otáčejte spínačem napájení (3), dokud světlo nezhasne.

3. Montáž stativového šroubu



Uvolněte na patce se stativovým šroubem jistící kroužek, zasuňte patku se stativovým šroubem do foto sáněk (2) a utáhněte jistící kroužek. Uvolněním křídlového šroubu na patce se stativovým šroubem můžete nastavit směr a naklonění stativového šroubu.

4. Montáž kamery/fotoaparátu



Po namontování stativového šroubu (viz kapitola č. 3) uvolněte stativový šroub co nejvíce, nasadte na něj kameru/fotoaparát a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, až dojde k bezpečnému utažení. Uvolněním křídlového šroubu na patce se stativovým šroubem můžete nastavit směr a naklonění kamery/fotoaparátu.

5. Montáž zrcadla



Pomocí šroubováku nainstalujte do dvou otvorů na spodku prstence zrcadlo a šrouby utáhněte. Při použití odstraňte ze zrcadla plastovou fólii.

6. Montáž chytrého telefonu



Po namontování stativového šroubu (viz kapitola č. 3) uvolněte stativový šroub co nejvíce, nasadte na něj držák chytrého telefonu a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, až dojde k bezpečnému utažení. Roztáhněte držák a mezi jeho čelisti vložte telefon. Uvolněním křídlového šroubu na patce se stativovým šroubem můžete nastavit směr a naklonění telefonu.

7. Montáž filtru



Nejdříve nasadíte filtr do spodku prstence, pak nasadíte jeden boční filtr a vrchní. Jako poslední nasadíte druhý boční filtr. Filtry se upevňují na prstenec pomocí jazýčků, které jsou připevněny ke každému filtru.

IV. Technické specifikace

Napájení	100–240 V, 50/60 Hz
Příkon	55 W
Maximální svítivost	4 800 lumenů
Minimální svítivost	480 lumenů
Stmívač	10–100 %
Barevná teplota	5 500 ± 300 K

Index podání barev	$R_a > 85$ (CRI – Color Rendering Index)
Velikost	průměr vnější 48,5 cm, vnitřní 36,5 cm
Hmotnost	1,6 kg

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz