

EBIKE BATTERY

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

|

UŽIVATELSKÝ MANUÁL:

Aby vaše nová ebike li-ion baterie správně fungovala po co nejdelší možnou dobu, držte kroky popsané níže:

První použití:

Po rozbalení baterie zkontrolujte její kapacitu. To provedete stisknutím tlačítka v horní části baterie.

Před prvním připojením ke kolu zkontrolujte, zda je zachována polarita (+) a (-) stejně jako na původní baterii.

Instalace

Baterie je dodávána s lyžinami, které slouží k náhradě těch původních v případě možných rozdílů v montáži.

Baterie Green Cell mají 4 kolíkový výstup a 3 (XLR) či 2 (cinch) kolíky pro připojení baterie.

Výstup je osazen 4 kolíky - 2 s pozitivním nábojem a 2 s negativním. Spojení dvou kabelů (jednoho negativního a jednoho pozitivního) je pro správnou funkci dostačující. Doporučujeme však připojit všechny 4 kolíky, aby bylo zajištěno lepší mechanické i elektrické spojení. V případě, že jsou připojeny jakékoli doplňkové funkce, jako například zadní světlo, připojení všech 4 kolíků je pro funkčnost nezbytné.

Náš výrobek je opatřen klíčovým zámekem. Přetočením klíče do polohy: 1 přenáší napětí do výstupu, 3 uvolňuje blokaci nebo 2 spíná blokaci a napětí není přenášeno do výstupu.

Po instalaci baterie otočte klíčem doprava do polohy 1 a zkontrolujte, zda je kolo napájeno.



Nabíjení

Pro nabíjení baterie je nutné aktivovat blokádu výstupu. Následně připojte nabíječku k XLR konektoru. Používejte vždy pouze nabíječky vhodné k danému typu baterie. Po připojení nabíječky by se mělo rozsvítit červené světlo indikující, že je proces nabíjení aktivní. Jakmile je baterie plně nabitá, světlo změní svou barvu na zelenou. Čas nabíjení se může měnit a odvíjí se od typu použité nabíječky a kapacity baterie. Zahřívání baterie signalizuje přetížení článků a nabíječku je třeba okamžitě odpojit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ:

Tato baterie je vybavena několika ochrannými prvky zajišťující delší životnost a její bezpečné použití. Jedním z nich je tepelná ochrana, která odpojí výstupní napětí v případě, že jsou články baterie příliš horké nebo studené. Jakmile teplota dosáhne optimální úrovně, výstupní napětí bude automaticky obnoveno.

Baterii je třeba nabíjet a vybit alespoň jednou za pár týdnů. To pomůže udržet baterii v dobrém stavu. Ponechání baterie nabitě po delší dobu může způsobit rapidní snižování její životnosti.

Je-li baterie konstantně připojena k nabíječce a nedochází k jejímu vybíjení, její kapacita se může snižovat.

Jestliže baterie nebude používána déle než měsíc, je nutné ji nabít zhruba na 50-60 % a uložit na suchém a studeném místě. Ideální skladovací teplota je asi 20°C.

Při manipulaci a likvidaci zařízení buďte opatrní. Nesprávná manipulace v rozporu s tímto uživatelským manuálem může představovat riziko ohrožení života, zdraví nebo majetku.

Baterie: nevhazujte do ohně; neusazujte na teplo-generující zařízení (pokud se příliš zahřeje, může baterie explodovat); nepožívejte; nekládejte do úst; nerozbíjejte; nepropichujte; neotevírejte jejich kryt; nepřikládejte si je k očím, uším, či jiným tělesným otvorům; nenechte spadnout; nevystavujte nárazu; nepoužívejte baterie pro nabíjení jiných zařízení, než těch, k nimž jsou určeny; chraňte před kontaktem s kovovými objekty.

Zaznamenáte-li zvláštní, neobvyklý zápach či zvuk, který z baterií vychází, nebo dokonce kouř, okamžitě zařízení přestaňte používat a odneste jej do servisního střediska výrobce.

POŠKOZENÉ BATERIE NIKDY NEPOUŽÍVEJTE !!!

Baterie musí být chráněny před vysokým externím tlakem, neboť by mohlo dojít ke zkratům a přehřátí.

Uchovávejte baterie v teplotách od 0°C do 45°C. Doporučená teplota pro užívání baterií je 5°C až 35°C.