

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ HANDSFREE SADY PARROT

MKi9200/9100/9000



Uživatelský manuál

Párování dálkového ovládání na sadách handsfree Parrot MKi9000, MKi9100 a MKi9200

Dálkový ovladač Parrot MKi používá baterii **CR2032, která není součástí balení nového ovladače**. Ovladač nebude správně fungovat s bateriemi cr2016 a cr2025. Tyto typy baterií mají stejný průměr, ale různé tloušťky a kapacitu.

Postup párování pro modely MKi9100 a MKi9200

Pamatujte, že dálkové ovládání lze spárovat pouze během prvních 2 minut po zapnutí MKi9100 nebo MKi9200.

Zapněte Parrot MKi9100 nebo MKi9200 a počkejte, až se jednotka spustí, a přejděte na „domovskou“ obrazovku.

Stiskněte a podržte tato 3 tlačítka současně po dobu 2 až 3 sekund: ČERVENÉ + ZELENÉ + PLAY (spodní prostřední tlačítko na dálkovém ovladači)

Pokud se podíváte na obrazovku, velmi, velmi krátce uvidíte „párování dálkového ovladače“ na obrazovce. Zmizí to velmi rychle. Poté proveďte přístup do nabídek Parrot stisknutím středového tlačítka a otočením do nabídky Nastavení - to potvrdí, že dálkový ovladač funguje.

Postup párování pro Parrot MKi9000

Pamatujte, že dálkové ovládání lze spárovat pouze během prvních 2 minut po zapnutí MKi9000.

Zapněte Parrot MKi9000 a počkejte, až se jednotka spustí - to trvá asi 30 sekund.

Stiskněte a podržte tato 3 tlačítka současně po dobu 2 až 3 sekund:
ČERVENÉ + ZELENÉ + PLAY (spodní prostřední tlačítko na dálkovém ovladači)

U modelu MKi9000 neexistuje žádné výrazné potvrzení, že dálkový ovladač byl spárován. Stereo můžete ztlumit asi na 1/2 s v závislosti na tom, jak je nainstalován MKi9000, ale je pravděpodobnější, že si toho potvrzení nevšimnete.

Poté proveďte přístup do nabídek Parrot stisknutím středového tlačítka a otočením do nabídky Nastavení - to potvrdí, že dálkový ovladač funguje.

Pokud dálkový ovladač stále nefunguje:

Zkontrolujte baterii.

Ujistěte se, že při párování stisknete správná tlačítka.

Zkontrolujte, zda kontakt baterie PCB na dálkovém ovladači není plochý proti desce plošných spojů. Pokud ano, jemně se ohněte nahoru asi o 2 nebo 3 mm.

Vyzkoušejte jiné dálkové ovládání.

Zkuste postup párování znovu.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz