

GIANT

Powerbanka 100W

40000mAh



Uživatelský manuál

proove

Návod k nabíjení

Stav displeje při nabíjení powerbanky:

Displej zobrazuje aktuální úroveň nabití blikáním.

Číslo „100 %“ svítí, když je powerbanka plně nabitá.

Stav displeje při vybíjení powerbanky:

Displej zobrazuje aktuální úroveň nabití.

Po vypnutí při nízkém nabití baterie tlačítka nemají žádný výstup a displej zhasne.

Specifikace

Název: Giant

Typ: Powerbanka PD100W

Kapacita: 40 000 mAh 3,7 V / 148 Wh

Materiál: ABS + PC

Rozměry: 154 x 70 x 55 mm

Vstupní výkon: Typ C: 5 V - 3 A, 9 V - 3 A, 12 V - 3 A, 15 V - 3 A, 20 V - 3 A (60 W)

Mikro USB: 5 V - 2 A, 9 V - 2 A

Výstupní výkon:

Typ C 5 V – 3 A, 9 V – 3 A, 12 V – 3 A, 15 V – 3 A, 20 V – 5 A (100 W)

USB A1: 4,5 V – 5 A, 5 V – 4,5 A, 5 V – 3 A, 9 V – 2 A, 12 V – 1,5 A (22,5 W)

USB A2: 5 V – 3 A, 9 V – 2 A, 12 V – 1,5 A

USB A3: 5 V – 3 A

Baterie: lithium-polymerová

Provozní teplota: 0 °C – 55 °C

Poznámka: Demontáž, nárazy, mačkání nebo vhazování do ohně je zakázáno. Pokud výrobek silně nabobtná, přestaňte jej používat. Nevystavujte jej vysokým teplotám.

Vlastnosti produktu

Rychlé nabíjení je kompatibilní s BC1.2/DCP/AFC/QC2.0/QC3.0/FCP/SCP/PD2.0/PD3.0/PPS

Použití čipové sady SC8812A+2001, efektivnější a bezpečnější.

Port typu C podporuje maximální výkon PD100W (zpětná kompatibilita).

Podpora nabíjení notebooků a mobilních telefonů.

Port USB-A podporuje mobilní telefony HW/VO/OP/XM/MZ/IPH a další, maximální výkon je 22,5 W.

Ohnivzdorný materiál ABS+PC, LCD displej, který umožňuje kdykoli a kdekoli kontrolovat zbývající energii. Vysoce kvalitní vysoce výkonný článěk, inteligentní čip pro optimalizaci nabíjení a vybíjení, bezpečný a spolehlivý, delší životnost.

Schéma produktu:



Běžné problémy a řešení

Když se powerbanka nenabíjí

1. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správný a zda jsou kabel a adaptér normální.
2. Doporučuje se používat k nabíjení napájecího zdroje napájecí adaptér vhodné značky.

Když powerbanka nenabíjí jiná zařízení:

1. Powerbanka je málo nabitá. Znovu ji nabijte.

2. Napětí nabíjeného zařízení není kompatibilní s výstupním napětím mobilního zdroje napájení.

Zkontrolujte nabíjecí napětí nabíjeného zařízení.

3. Spojení mezi nabíjeným zařízením a mobilním zdrojem napájení je nesprávné.

Zkontrolujte, zda jsou připojovací kabel a adaptér v pořádku.

Bezpečnostní informace o produktu

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY INFORMACE. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ VÝROBKU NEBO OHROZENÍ OSOBNÍ BEZPEČNOSTI.

1. Neskladujte výrobek v prostředí s vysokou teplotou, silným světlem a silným magnetickým polem a neumísťujte jej do ohně a jiného drsného prostředí. Pokud se do něj dostane voda, před použitím jej přirozeně osušte.
2. Nesprávné použití výrobku může snadno poškodit samotný výrobek nebo ohrozit bezpečnost osob a majetku.
3. V případě poškození osob a majetku způsobeného nesprávným použitím výrobku v rozporu s pokyny k výrobku ponесou spotřebitelé veškeré důsledky a společnost nenese žádnou právní odpovědnost.
4. Neprofesionálním pracovníkům je přísně zakázáno výrobek rozkládat.
5. Zabraňte silným fyzikálním vlivům, včetně nárazů, přetížení, sešlapávání, protlačování atd.
6. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, nabijte baterii alespoň jednou za 3 měsíce.
7. Během používání bude zařízení mírně horké, ale ne přehřáté. To je normální jev.
8. Uchovávejte výrobek suchý a nedrhňte chemickými čisticími prostředky.
9. Starejte se o životní prostředí, sešrotujte a recyklujte dle určeného místa, nevyhazujte dle libosti.
10. Nepoužívejte určený výstupní stejnosměrný zdroj napájení k zařízení, které nesplňuje požadavky na výstupní parametry. Může to způsobit poruchu nebo požár.

Pracovní prostředí

1. Provozní teplota: 0–55 °C, nadmořská výška pod 2000 m v netropických oblastech.
2. Skladovací teplota: -10–40 °C.
3. Nepoužívejte spotřebiče nebo zátěže, které překračují výstupní proud výrobku (obvod bude chráněn, žádný výstup).



RoHS
Made in China



PROD
UCT
WITH
LOVE

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz



Join Proove on
social media!



About the
product