


Přehled produktu

Nabíjecí pouzdro



1

Špunty do uší



Dotykový panel


Indikátor

Mikrofon

Špunty do uší

Sluchátka jsou dodávána s nainstalovanými koncovkami uší velikosti M, můžete vyměnit za velikost S nebo L, pokud nainstalovaná velikost nevyhovuje vašemu uchu. Použitím sluchátek se může snížit vnímání externích zvuků. Nepoužívejte chrániče sluchu v prostředí, které může ohrozit bezpečnost. Doporučujeme používat pouze jedno sluchátko při venkovním použití.

Nošení



Opatrně zasuňte sluchátko do ušního kanálu a ujistěte se, že se nehýbe při potřesení hlavou.




Věnujte pozornost tomu, abyste si nastavili sluchátko tak, aby během hovoru byla vystaveno k mikrofonu. Během hovoru směřujte mikrofon ze sluchátka směrem k ústům, aby byl hovor jasnější.

3

Nabíjení

Před použitím zařízení odstraňte ochranný film z kontaktních bodů sluchátek, abyste je plně nabili a jejich nabíjecí pouzdro. Nabíjecí pouzdro nabíjejte pomocí nabíjecího kabelu USB.



4

Stav baterie nab. pouzdra	Stav indikátoru
Slabá baterie	Indikátor nabíjecího pouzdra bliká červeně každé 3 sekundy.
Vybité	Vlozte sluchátko do nabíjecího pouzdra. Indikátor sluchátka zčervená po 10 sekundách a zhasne jakmile je sluchátko napájeno.
Plně nabit	Indikátor nabíjecího pouzdra je bílý a zhasne, jakmile je nabíjecí pouzdro odpojeno od napájení.

Když je baterie sluchátek slabá, uslyšíte hlasovou zprávu. Vlozte sluchátka do nabíjecího pouzdra, indikátor se během nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití se změní na bílou a po 1 minutě zhasne.

5

Zapnutí

Po vyjmutí sluchátka z nabíjecího pouzdra se automaticky zapne. Když je sluchátko vypnuté, stiskněte a podržte dotykový panel po dobu 1 sekundy, až indikátor změní barvu na bílou.



Vypnutí


Po vložení sluchátka do nabíjecího pouzdra se automaticky vypne. Když je sluchátko zapnuté, stiskněte a podržte dotykový panel po dobu 5 sekund, dokud se indikátor nerozsvítí červeně.



6

Duální použití sluchátek

Automatické připojení: Vyjměte obě sluchátka současně z nabíječky a počkejte 2 - 3 sekundy, než se sluchátka automaticky zapnou. Když indikátor pravého sluchátka pomalu bliká bíle, můžete v nastavení Bluetooth vašeho zařízení vyhledat „Mi True Wireless Earbuds_R“. Pokud nemůžete sluchátka spárovat, vložte je zpět do pouzdra a opakujte předchozí kroky. Po prvním úspěšném párování se sluchátko po zapnutí automaticky připojí k dříve spárovanému zařízení (Bluetooth je povoleno). Poznámka: Všechna sluchátka byla z výroby resetována a lze je přímo spárovat se zařízením.




7

Manuální připojení: Když jsou sluchátka vypnutá, ručně zapnete obě sluchátka. Oba indikátory rychle blikají bíle a indikátor pravého sluchátka bude pomalu blikat bíle po navázání spojení mezi sluchátky. Zapněte Bluetooth zařízení a poté připojte nebo spárujte zařízení se sluchátky.

8

Použití jednoho sluchátka

Automatické připojení: Vyjměte jedno sluchátko z nabíjecího pouzdra a počkejte, až se sluchátko automaticky zapne. Indikátor sluchátka rychle bliká bíle, poté se změní na pomalu blikající bílou. Aktivujte Bluetooth svého zařízení a vyhledejte Mi True Wireless Earbuds_R nebo Mi True Wireless Earbuds_L, poté odpovídajícím způsobem spárujte zařízení s pravým nebo levým sluchátkem. Po prvním úspěšném párování se sluchátko po zapnutí automaticky připojí k dříve spárovanému zařízení (Bluetooth je povoleno). Poznámka: Levé ucho (L) má relativně dlouhou dobu automatického připojení.



9

Ruční připojení: Když jsou sluchátka vypnutá, ručně zapnete jedno ze sluchátek. Pokud indikátor pomalu bliká bíle, povolte Bluetooth zařízení a spárujte sluchátko s vaším zařízením.

Resetování sluchátek

Pokud se sluchátka nemohou správně připojit, proveďte reset podle následujících kroků: Vyjměte sluchátka z nabíječky a ujistěte se, že jsou vypnutá. Stiskněte a podržte dotykový panel na obou sluchátcích po dobu asi 15 sekund. Poté, co indikátor dvakrát blikne červeně a bíle, uvolněte panel a vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Odstraňte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení v zařízení a poté je znovu spárujte se zařízením.

Přehled funkcí

Následující funkce lze použít na obě sluchátka:

Přijetí/Ukončení hovoru
Chcete-li přijmout / ukončit volání, jemně klepněte na jedno ze sluchátek.



Odmítnutí hovoru
Stiskněte a podržte dotykový panel po dobu jedné sekundy pro odmítnutí hovoru.



Přehrávání/Pozastavení hudby
V pohotovostním režimu jemně poklepejte na dotykový panel a přehrávejte / pozastavujte hudbu. Poznámka: Hudební přehrávač musí běžet na pozadí.



Zapnutí hlasového asistenta
V pohotovostním režimu jemně dvakrát poklepejte na dotykový panel a zapnete hlasového asistenta. Poznámka: Funkce hlasového asistenta a rychlého probuzení musí být na vašem zařízení podporována a povolena.



Přijmout druhý hovor/Přepínat mezi hovory
Při příchozím hovoru jemně poklepejte na jedno ze sluchátek a přijmete hovor. Během hovoru jemně poklepejte na jedno ze sluchátek a přijmete druhý příchozí hovor. Dvakrát jemně poklepejte na jedno ze sluchátek pro přepínání mezi oběma hovory

Přepínání mezi sluchátky a zařízením
Během hovoru stiskněte a podržte dotykový panel po dobu 1 sekundy pro přepínání mezi sluchátky a telefonem.

Ztlumení/Vypnutí ztlumení
Během hovoru stiskněte dotykový panel 2x pro ztlumení.

Specifikace

Název: Mi True Wireless Earbuds
Model: TWSEJ02LM
Provozní FP: +4 dBm
Max. výstupní výkon: 2402-2480 Mhz

Sluchátka
Rozměry: 23 x 14,5 x 13 mm
Dosah: 10 m (v prostředí bez překážek)
Kapacita baterie: 43 mAh (sluchátko)
Vstup: 5V = 100mA
Doba nabíjení: cca. 1,5 h
Pohotovostní doba: 150 h
Typ baterie: Lithium Polymer
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0
Profil Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP
Doba přehrávání: Cca. 4 h

Nabíjecí pouzdro
Rozměry: 62 x 42 x 26 mm
Vstup: 5V = 300mA
Výstup: 5V = 150mA
Doba nabíjení: Cca. 2,5 h
Pohotovostní doba: Cca: 6 měsíců
Kapacita baterie: 300mAh
Typ baterie: Lithium Polymer

Funkce



Bluetooth 5.0, kompatibilní s většinou zařízení s podporou Bluetooth na trhu



Dotykem ovládané pro lepší uživatelský zážitek



Funkce ukládání a nabíjení 2 v 1



Nezávislý bezdrátový design

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Opatření

Poznámky

- 1. Před prvním použitím jej prosím plně nabijte.
- 2. Pokud produkt nebyl používán déle než 2 týdny, doporučujeme jej před použitím nabít.
- 3. Používejte pouze certifikované nabíječky dodávané kvalifikovanými výrobci.
- 4. Pokud nebudou sluchátka delší dobu používána, funkce párování bude deaktivována. Pokud vaše zařízení nedokáže sluchátka identifikovat, zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu párování. Pokud nemůžete sluchátka s vaším zařízením spárovat, zkuste sluchátka nebo zařízení restartovat nebo vymazat historii párování a zkuste znovu spárovat.

Upozornění

- 1. Produkt z žádného důvodu nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, protože by to mohlo způsobit požár nebo dokonce úplně zničit produkt.
- 2. Nevystavujte produkt prostředí, kde je teplota příliš nízká nebo příliš vysoká (pod 0 ° C nebo nad 45 ° C).
- 3. Během používání držte indikátor produktu mimo oči dětí a zvířat.
- 4. Nepoužívejte tento produkt během bouřek. Bouřky mohou způsobit poruchu výrobku a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem
- 5. Nečistěte tento produkt alkoholem nebo jinými tekavými tekutinami.
- 6. Vyvarujte se kontaktu s tekutinami.
- 7. Nadměrný akustický tlak z uší může způsobit ztrátu sluchu.



Prohlášení o shodě EU
Společnost Liesheng Inc. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu TWSEJ02LM jsou v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/decnoun.html>

POZOR
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP.
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ PODLE POKYNŮ.



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

WEEE



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ jako ve směrnici 2012/19 / EU), která by neměla být mísená s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své odpadní zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, jmenovaných vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.



Další informace naleznete na adrese www.mi.com
Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.
(společnost Mi Ecosystem)
Adresa: Suite 1303, 1305 a 1306, 13 / F, Projektová fráze 2 Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, . 5 Longxi Road, Zhousi Community, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong, Čína.

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.