

Risinno Q60

Ръководство за употреба на истински безжични слушалки

Ръководство за потребителя



TWS-Q

Списък на опаковките

Приемник на истински безжични слушалки TWS-Q
Кутия за зареждане на истински безжични
слушалки TWS-Q TYPE-C кабел за зареждане
Ръководство за употреба

Спецификация на продукта

- Модел на продукта: TWS-Q
- Истинска безжична версия: V5.4
- Спецификация на батерията: слушалка 3,7 V; кошче за зареждане 3,7 V
- Поддържан режим: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
- Чувствителност: 105dB $\pm$ 3dB S.P.L при 1KHz
- Разстояние на сигнала: 10 м (в идеална среда без големи препятствия)
- Време за възпроизвеждане: около 3,5 часа
- Време за разговори: приблизително 3,5 часа
- Време в режим на готовност: около 80 часа
- Време за зареждане: заредете склада за зареждане за около 1 час и заредете слушалките за около 1 час
- Време за зареждане на слушалките: около 2 пъти

Функционални инструкции

1. Обувки

Извадете слушалките от контейнера за зареждане и ги стартирайте автоматично или натиснете продължително левия и десния многофункционален бутон на слушалките за 3 секунди.

2. Изключване

Поставете слушалката в зарядната камера и я изключете автоматично. Натиснете продължително левия и десния мултифункционален клавиш на слушалката за 5 секунди, за да я изключите.

3. Задната част на обувката

Когато сдвояването е успешно, Bluetooth слушалките първо ще влязат в състояние на повторно свързване при второто стартиране и автоматично ще свържат отново свързания телефон.

4. Възпроизвеждане/пауза

В състояние на готовност щракнете върху левия или десния мултифункционален бутон за слушалки, за да възпроизведате музика директно, а щракнете върху левия или десния мултифункционален бутон за слушалки, за да спрете възпроизвеждането.

5. Превключване на песни

Натиснете бутона за избор на лява слушалка за 2 секунди, за да възпроизведете музика, и след това натиснете бутона за избор на дясна слушалка за 2 секунди, за да възпроизведете музика.

6. Увеличаване и намаляване на силата на звука

Щракнете два пъти върху левия мултифункционален бутон за слушалки, за да увеличите силата на звука по стъпка, и щракнете два пъти върху десния мултифункционален бутон за слушалки, за да намалите силата на звука стъпка по стъпка.

7. Отговаряне на входящи повиквания

Когато телефонът се обаждат, щракнете върху многофункционалния клавиш около слушалките, за да отговорите на телефона, слушалките с функция за намаляване на гласовия шум правят обаждането по-ясно.

8. Повикване се оказва

Когато говорите по мобилния телефон, можете да го оставите, като щракнете върху левия или десния мултифункционален бутон на слушалката.

9. Пренасочване на повикването

Когато телефонът се обаждат, натиснете продължително левия и десния многофункционален бутон за слушалките за 2 секунди, за да отхвърлите обаждането.

10. Повторно набиране

Когато сте в режим на готовност или възпроизвеждате музика, можете да запишете последното повикване в телефона си с три кликания на многофункционалния бутон на лявата слушалка.

11. Стартиране на гласов асистент

С три кликания върху мултифункционалния бутон на дясната слушалка можете да активирате гласовия асистент на Apple Siri или Google за гласово управление на работата на телефона.

12. Предупреждение за изтощена батерия

Когато батерията е изтощена, ухото ще възпроизвежда предупредителен тон, докато слушалките не бъдат изключени.

Общ стил на сдвояване

1. Извадете го от контейнера за зареждане или натиснете едновременно лявата и дясната многофункционална зона за 3 секунди, включете го, докато индикаторната светлина започне да мига последователно, въведете състоянието на търсене на двойка уши, въведете състоянието на автоматично съвпадение на двойката уши, след успешното съвпадение, основните индикаторни светлини на ухото мигат последователно, допълнителните индикаторни светлини на ухото се изключват и едновременно се възпроизвежда сигналът за успешно съвпадение на двойката уши.

2. Активирайте безжичните възможности на телефона или на други устройства. Ако това е телефон или устройство с Android, щракнете върху опцията "Търсене на безжични устройства" на телефона. Ако това е iOS телефон или устройство, то ще потърси устройства автоматично. След като потърсите модела на безжичните слушалки, щракнете върху въведете съвпадението. След като съпадението е успешно, слушалките ще издадат звуково известие, че връзката е успешна. Левите и десните светлини на слушалките ще се изключат и ще влязат в режим на готовност за свързване, дясното ухо беше десният гласов път, а лявото ухо беше левият гласов път.

3. Двете слушалки могат да се свързват с мобилния телефон и поотделно. Методът на работа може да се управлява в съответствие с метода на работа на СЪПКА 2 по-горе.

Операция за зареждане

1. Включете кабела за зареждане TYPE-C в контейнера за зареждане и в зарядното устройство в единия му край. Зарядното устройство използва стандартно зарядно устройство 5V 1A за зареждане на коша.
2. Зареждане на слушалките: слушалките могат да се зареждат автоматично в кофата за зареждане, индикаторът за зареждане на слушалките ще светне, пълен с електроенергия след угасването.

Предпазни мерки

1. Моля, зареждайте в безопасна среда. Когато зареждате контейнера за зареждане, контейнерът за зареждане трябва да се отдели от зарядното устройство възможно най-скоро, за да се избегне повреда на контейнера за зареждане, причинена от продължително зареждане.
2. Когато музиката се възпроизвежда, моля, регулирайте я на подходящата сила на звука, за да избегнете дългосрочно увреждане на слуха при висока сила на звука.
3. Опитайте се да избягвате използването на слушалките на места, където има източник на смущения, в противен случай това може да повлияе на сигнала на слушалките.
4. Опитайте се да избягвате използването на слушалките в агресивна среда, да не повлияете на функцията на слушалките.

Съвети: когато използвате тези Bluetooth слушалки, за да слушате музика или да говорите, моля, обърнете внимание на регулирането на силата на звука, за да не повлияете твърде много на слушането!

Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Risinno Q60

True wireless headset user manual

User manual



TWS-Q

Packing list

TWS-Q true wireless headset host
TWS-Q real wireless headset charging box
TYPE-C charging cable
Instruction manual

Product specification

- Product model: TWS-Q
- True wireless version: V5.4
- Battery specification: earphone 3.7v; Charging bin 3.7v
- Supported mode: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
- Sensitivity: 105dB $\pm$ 3dB S.P.L at 1KHz
- Signal distance: 10 m (in an ideal environment without any large obstacles)
- Playing time: about 3.5 hours
- Talk time: approximately 3.5 hours
- Standby time: about 80 hours
- Charging time: charge the charging warehouse for about 1 hour, and charge the headset for about 1 hour
- Charging times for the headset: about 2 times

Functional instructions

1. Boot

Take the headset out of the charging bin and start it automatically or long press the left and right multi-function button of the headset for 3 seconds.

2. Shut down

Put the earphone into the charging chamber and turn it off automatically. Long press the left and right earphone multifunction keys for 5 seconds to turn it off.

3. Boot back

When the pairing is successful, the bluetooth headset will first enter the state of reconnect when the second time is started and automatically reconnect the connected phone.

4. Play/pause

In standby state, click the left or right earphone multifunction button to play music directly, while click the left or right earphone multifunction button to pause playing.

5. Switch songs

Press the left earphone multi_function button for 2 seconds to play music, and then press the right earphone multi_function button for 2 seconds to play music.

6. Volume up and down

Double-click the left earphone multifunction button to increase the volume step by step, and double-click the right earphone multifunction button to decrease the volume step by step.

7. Answer incoming calls

When the phone calls, click on the multi-function key around earphones can answer the phone, earphones with voice noise reduction function, make the call more clear.

8. Call hang up

When talking on the mobile phone, you can hang up the phone by clicking the left or right earphone multifunction button.

9. Call rejection

When the phone calls, long press the left and right earphone multifunction button for 2 seconds to reject the call.

10. Redial

When you are on standby or playing music, you can make the last call in your phone record by three clicks of the left earphone multifunction button.

11. Start voice assistant

Three clicks on the right earphone multifunction button can activate apple's Siri or Google voice assistant for voice control of the phone operation.

12. Low battery alert

When the battery is low, the ear will play the warning tone until the headset is turned off.

Common pairing style

1. Take it out from the charging bin or press the left and right multi-function area for 3 seconds at the same time, turn it on until the indicator light flashes alternately, enter the pair-ear search matching state, enter the pair-ear automatic matching state, after the successful matching, the main ear indicator lights flash alternately, the auxiliary ear indicator lights turn off, and the pair ear matching success cue tone is played simultaneously.

2. Enable wireless capabilities on your phone or other devices. If it's an android phone or device, click the "Search for wireless devices" option on your phone. If it's an IOS phone or device, it will search for devices automatically After searching for the model of the wireless headset, click enter the match. After the match is successful, the headset will give a notification tone that the connection is successful. The left and right headset lights will turn off and enter the connection standby mode, the right ear was the right vocal tract and the left ear was the left vocal tract.

3. The two headphones can also be paired with the mobile phone separately. The operation method can be operated according to the operation method of STEP 2 above.

Charging Operation

1. Plug the TYPE-C charging cable into the charging bin and the Charger at one end. The Charger uses a standard 5V 1A charger to charge the bin.
2. Charging the headphones: the headphones can be automatically charged into the charging bin, charging the headphone indicator light will be lit, full of electricity after the extinguishment.

Precautions

1. Please charge in a safe environment. When charging the charging bin, the charging bin should be separated from the charger as soon as possible, so as to avoid damage to the charging bin caused by charging for a long time.
2. When the music is playing, please adjust the music to the appropriate volume to avoid long-term damage to the hearing under the condition of high volume.
3. Try to avoid using the earphone where there is interference source, otherwise it may affect the earphone signal.
4. Try to avoid using the earphone in a corrosive environment, so as not to affect the function of the earphone.

Tips: when you use this bluetooth headset to listen to music or talk, please pay attention to adjust the volume, so as not to affect your listening too much!