


QCY



QCY-T5

Uživatelská příručka

1. Postup pro navrácení sluchátek do továrního nastavení


(V případě problému zkuste sluchátka uvést do továrního nastavení)

- 1) V bluetooth menu vašeho zařízení vyhledejte **QCY-T5** a sluchátka úplně odeberte (Android / Windows – ukončit párování, iOS – ignorovat).
- 2) Vyměňte obě sluchátka, dotkněte se a držte obě dotykové plochy po dobu 8 sekund, dokud se nerozsvítí LED diody červeně, pak dotykové plochy pusťte.
- 3) Dotkněte se a držte obě dotykové plochy po dobu 10 sekund, dokud LED diody na obou sluchátkách souběžně 3x červeně a zeleně nezablikají. Následně bude dioda svítit červeně, což značí, že se sluchátka vrátila do továrního nastavení.

* Pak proveďte spárování podle kapitoly **První spárování**.

2. Popis produktu

Výběr ušních špuntů



Nejprve vyzkoušejte prostřední ušní špunt, protože vyhovuje většině lidí.

Před prvním použitím musí být sluchátka plně nabitá!

3. Spárování sluchátek


První spárování

- 1) Vyjměte obě sluchátka z pouzdra.
- 2) V bluetooth menu vašeho zařízení vyhledejte **QCY-T5** a klikněte na to.

* Jakmile jsou sluchátka spárovaná, tak se po vyjmutí z pouzdra automaticky zapnou. Pokud se automaticky nezapnou, nabijte je.

Přepínání spárovaných zařízení:

- 1) Vypněte Bluetooth v zařízení A a sluchátka se automaticky odpojí a přejdou do režimu párování.
 - 2) V zařízení B vyhledejte **QCY-T5** a kliknutím na to se připojte.
- * Připojení ke dvěma zařízeními není možné. Sluchátka se po opětovném zapnutí automaticky připojí k naposledy spárovanému zařízení B.



4. Použití sluchátek



- 1) Otáčejte sluchátky v uších a zatřepejte hlavou, abyste zkontrolovali, zda nevypadnou.
- 2) Mikrofon nastavte směrem k ústům.

5. Přepínání mezi třemi spárovanými telefony

Sluchátka jsou propojena s telefonem A. Dvojitým dotykem dotykové plochy přijmete příchozí hovor z také spárovaného telefonu B. Pokud přichází další hovor z dalšího spárovaného telefonu C v synchronizaci, dvojitým dotykem přidržené první hovor a aktivujete druhý hovor. Dlouhým dotykem přepínáte mezi aktivním a přidrženým hovorem.

Odmítnutí druhého hovoru: Pokud telefonujete s telefonem B a přijde volání z telefonu C v synchronizaci, dlouhým dotykem hovor s telefonem C odmítnete a pokračujete v hovoru s telefonem B.

6. Režim mono

- 1) Vypněte sluchátka a potom se po dobu 5 sekund dotkněte dotykové plochy a přejděte do režimu párování (LED bliká červeně a zeleně).
- 2) V Bluetooth telefonu vyhledejte **QCY-T5**.
- 3) Kliknutím na to se připojíte.

7. Nabíjení sluchátek

Vložte sluchátka do pouzdra. LED se při nabíjení trvale rozsvítí červeně a po nabití se na 1 minutu změní na zelenou.

8. Nabíjení pouzdra

Pouzdro nabíjejte pomocí USB kabelu. LED se při nabíjení rozsvítí zeleně a po nabití zhasne.

9. Funkce sluchátek (TWS = True Wireless Stereo = Skutečné bezdrátové stereo)

Funkce	Současný stav	Činnost/Výsledek	LED	Potvrzení
Vstup do režimu TWS	Napájení vypnuto bez záznamu připojení	Po dobu 1 s se dotknete dotkové plochy na 1 sekundu a sluchátka přejdou do režimu spárování	Červeně a zeleně bliká	Tón
	Vypnete a poté se po dobu 5 sekund dotkněte plochy a přejdete do režimu párování	Dvakrát se dotkněte dotkové plochy a sluchátka přejdou do TWS režimu	Červeně a zeleně bliká, pak pravá LED zhasne	—
Zapnutí	Vypnuto	Dotkněte se dotkové plochy na 1 sekundu	Svítil zeleně 1 sekundu	Tón
	Nabíjí se	Vyjměte sluchátka z pouzdra	Svítil zeleně 1 sekundu	
Vypnutí	Zapnuto	Po dobu 8 s se dotkněte dotkové plochy a vypnete sluchátko (obě sluchátka se vypnou, pokud nejsou připojeny k telefonu)	Červeně svítí 2 sekundy	Tón
		Vložte sluchátka do pouzdra a ona se vypnou	Červeně svítí	
Odstranit záznam o připojení	Vypnuto	Po dobu 10 sekund se dotkněte dotkové plochy a odstraníte záznam o připojení	Červeně a zeleně 3krát blikne, pak se sluchátko vypne (pokud vypínáte obě sluchátka, pak se po dobu 10 s dotkněte obou dotkových ploch, abyste odstranili záznam o připojení. V případě, že nejdříve bliká jen jediná LED, tak obě LED začnou červeně a zeleně blikat třikrát).	—
Přijetí/Odmítnutí hovoru	Příchozí hovor	Dotkněte se dotkové plochy dvakrát.	—	Tón
Nepřijetí hovoru	Příchozí hovor	Dotkněte se dotkové plochy na 2 sekundy.	—	Tón
Hlasový asistent	Připojeno	Třikrát se dotkněte dotkové plochy levého sluchátka.	—	Tón
Herní režim	Přehrávání/Hraní	Třikrát se dotkněte dotkové plochy pravého sluchátka a zapnete/vypnete herní režim.	—	Zapnuto: Dvě pípnutí Vypnuto: Tři pípnutí
Pauza/Přehrávání	Přehrávání hudby	Dvakrát se dotkněte dotkové plochy pro pauzu a dvakrát se dotkněte opět pro pokračování v přehrávání.	—	—
Přeskočení skladby	Přehrávání hudby	Stále se dotýkejte plochy pravého/levého sluchátka a přeskočíte na následující/předchozí skladbu.	—	—

10. Dobré rady

- 1) Než začnete sluchátka používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- 2) Před prvním použitím musí být sluchátka plně nabitá.
- 3) Pokud sluchátka nepoužíváte déle než dva týdny, pravidelně je dobíjejte.
- 4) Používejte nabíječky pouze od certifikovaných výrobců.
- 5) Pokud váš telefon sluchátka nenajde, zkontrolujte, zda jsou v režimu párování. Sluchátka zruší režim párování v případě, že se delší dobu nepřipojí. V tomto případě je třeba opět spustit režim párování, viz kapitola **3. Spárování sluchátek**.

11. Důležitá upozornění

- 1) Nikdy z žádných důvodů sluchátka nerozebírejte nebo neupravujte. Předejdete tím jejich poškození a jinému nebezpečí.
- 2) Neskladujte sluchátka při extrémních teplotách (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- 3) Nepoužívejte sluchátka při bouřce, abyste zabránili nepravidelné funkčnosti a zvýšenému riziku úrazu elektrickým proudem.

- 4) K čištění sluchátek nepoužívejte chemikálie ani silné čisticí prostředky.
- 5) Sluchátka udržujte v suchu.

12. Parametry produktu

Verze Bluetooth: v5.0

Podpora: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Dosah Bluetooth: 10 m (bez překážek)

Typ baterie: Li-Ion

Kapacita baterie v pouzdře: 380 mAh

Kapacita baterie ve sluchátku: 40 mAh

Nabíjení: 5 V ~ 500 mA

Doba nabíjení: až 2 hodiny

Doba přehrávání: až 4 hodin

Doba pohotovosti: až 70 hodin

Stupeň krytí: IP x5 (chráněno proti tryskající vodě)

Všechny technické údaje podléhají praktickému použití (nastavené hlasitosti,... atd.)

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz