

Univerzální nabíječka baterií s displejem

Uživatelská příručka



Univerzální nabíječka baterií umožňuje nabíjet velké množství vyjímatelných baterií od šířky 32 mm do 51 mm.

Při nabíjení baterie je možno zároveň nabíjet i MP3/MP4, mobilní telefony, digitální kamery aj. zařízení, pomocí USB konektoru, který je z boku pod displejem.

Parametry:

Vstup: 100–240 V $\approx$, 50/60 Hz, 150 mA

Výstup: Nabíjecí hroty: 4,2 V $\equiv$ a 600 mA $\pm$ 50 mA

USB konektor: 5,2 V₌₌ a 1250 mA

Rozměry: 85 × 52 × 27 mm

Hmotnost: 52 g

Vlastnosti:

- Je-li baterie plně nabitá, nabíjení se automaticky vypne.
- Inteligentní výstupní obvod chrání baterii proti přebití i proti zkratu.
- LCD displej zobrazuje stav nabití a připojení.

Návod k použití:

- 1) Vyklopte na zadní straně 220 V ≈ USA vidlici a navlékněte na ni dodanou redukci evropské zástrčky.
- 2) Zastrčte nabíječku do zásuvky.
- 3) Připojte nabíjený produkt:
 - a) Zastrčte do USB konektoru kabel s USB zástrčkou. Na druhém konci kabelu připojte nabíjený produkt.
 - b) Vysuňte držák baterií na vzdálenost, která odpovídá šířce vyjímatelné baterie (32–51 mm) a vložte baterii. Posuňte nabíjecí hroty tak, aby byly proti nabíjecím ploškám baterie. Bývají na bateriích označeny symboly (+) a (–). Nabíječka si sama zjistí polaritu baterie a podle ní nastaví nabíjení.
- 4) Poté, co displej ukáže, že jsou baterie nabité, odpojte je a odpojte nabíječku ze zásuvky.