

Risinno PLUS 80 SE ANC+ENC

True wireless headset

Uživatelský manuál

Balení

Bezdrátová sluchátka
Nabíjecí box pro bezdrátová sluchátka
Nabíjecí kabel TYP-C
Velikost náušníku

Návod k obsluze

Specifikace produktu

Skutečně bezdrátová verze: V5.4
Specifikace baterie: sluchátka 3,7 V; nabíjecí stanice 3,7 V
Podporovaný režim: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Citlivost: 105 dB $\pm$ 3 dB při 1 kHz
Dosah signálu: 10 m (v ideálním prostředí bez velkých překážek)
Doba přehrávání: přibližně 4 hodiny
Doba hovoru: přibližně 3,5 hodiny
Pohotovostní režim: přibližně 80 hodin
Doba nabíjení: nabíjejte nabíjecí stanici přibližně 1 hodinu a sluchátka přibližně 1 hodinu
Doba nabíjení sluchátek: přibližně 2krát

Funkční pokyny

1. Spuštění

Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice a spusťte je automaticky, nebo dlouze stiskněte levé a pravé multifunkční tlačítka na sluchátkách po dobu 3 sekund.

2. Vypnutí

Vložte sluchátka do nabíjecí stanice a automaticky se vypnou. Dlouze stiskněte levé a pravé multifunkční tlačítka na sluchátku po dobu 5 sekund pro vypnutí.

3. Opětovné spuštění

Po úspěšném párování se sluchátka Bluetooth při druhém spuštění nejprve přepnou do stavu opětovného připojení a automaticky se znovu připojí k připojenému telefonu.

4. Přehrávání/pozastavení

V pohotovostním stavu klikněte na levé nebo pravé multifunkční tlačítko na sluchátku pro přímé přehrávání hudby, zatímco kliknutím na levé nebo pravé multifunkční tlačítko na sluchátku přehrávání pozastavíte.

5. Přepínání skladeb

Při přehrávání hudby dvakrát klikněte na multifunkční tlačítko na pravém sluchátku pro přepnutí na další skladbu a dvakrát klikněte na multifunkční tlačítko na levém sluchátku pro přepnutí na předchozí skladbu.

6. Přijímání příchozích hovorů

Při telefonním hovoru stiskněte multifunkční tlačítko vedle sluchátek pro přijetí hovoru. Sluchátka s funkcí redukce hluku hovor zlepší.

7. Zavěšení hovoru

Při telefonování můžete hovor zavěsit kliknutím na levé nebo pravé multifunkční tlačítko na sluchátku.

8. Odmítnutí hovoru

Během hovoru dlouze stiskněte levé a pravé multifunkční tlačítko sluchátka po dobu 2 sekund pro odmítnutí hovoru.

9. Zapnutí režimu transparentnosti a redukce šumu

Dlouze stiskněte pravé/levé multifunkční tlačítko sluchátka po dobu 1,5 sekundy pro současnou aktivaci režimu transparentnosti. Druhým dlouhým stisknutím pravého/levého multifunkčního tlačítka sluchátka po dobu 1,5 sekundy pro současnou aktivaci režimu redukce šumu. Třetím dlouhým stisknutím pravého/levého multifunkčního tlačítka sluchátka po dobu 1,5 sekundy pro současnou aktivaci normálního režimu.

10. Opakované vytáčení

Když jste v pohotovostním režimu nebo přehráváte hudbu, můžete uskutečnit poslední hovor v seznamu telefonních hovorů třemi kliknutími multifunkčního tlačítka levého sluchátka.

11. Spuštění hlasového asistenta

Tři kliknutí na pravé multifunkční tlačítko sluchátka mohou aktivovat hlasového asistenta Siri od Apple nebo Google pro hlasové ovládání telefonu.

12. Indikátor slabé baterie

Pokud mají bezdrátová sluchátka nízkou baterii, přehrají varovný zvukový signál, dokud se sluchátka nevybijí a nevypnou.

Běžný způsob párování

1. Vyjměte sluchátka z nabíjecího boxu nebo současně stiskněte levou a pravou multifunkční oblast na 3 sekundy. Zapněte sluchátka, dokud kontrolka nezačne střídavě blikat. Přejděte do stavu vyhledávání. Přejděte do stavu automatického párování sluchátek. Po úspěšném párování budou střídavě blikat hlavní kontrolky, pomocné kontrolky zhasnou a současně se přehraje signál úspěšného párování sluchátek.

2. Povolte bezdrátové funkce na telefonu nebo jiném zařízení. Pokud se jedná o telefon nebo zařízení se systémem Android, klikněte na možnost „Hledat bezdrátová zařízení“. Pokud se jedná o telefon nebo zařízení se systémem iOS, zařízení se automaticky vyhledá. Po vyhledání modelu bezdrátových sluchátek klikněte na tlačítko „Zadat párování“. Po úspěšném párování sluchátek vydá signál oznámení o úspěšném připojení. Kontrolky levých a pravých sluchátek zhasnou a sluchátka přejdou do pohotovostního režimu připojení. Pravé sluchátko bude fungovat jako pravý hlasový trakt a levé sluchátko jako levý hlasový trakt.

3. Obě sluchátka lze také spárovat s mobilním telefonem samostatně. Způsob ovládání lze provést dle postupu uvedeného v kroku 2 výše.

Nabíjení

1. Zapojte nabíjecí kabel Typ-C do nabíjecího boxu a do nabíječky na jednom konci. Nabíječka používá standardní 5V 1A k nabíjení boxu.

2. Nabíjení sluchátek: Sluchátka lze automaticky nabíjet v nabíjecím boxu. Kontrolka nabíjení sluchátek se rozsvítí a po zhasnutí jsou sluchátka nabitá.

Bezpečnostní opatření

1. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Při nabíjení nabíjecí stanice by měla být co nejdříve odpojena od nabíječky, aby nedošlo k jejímu poškození v důsledku dlouhodobého nabíjení.
2. Při přehrávání hudby upravte hlasitost na vhodnou úroveň, abyste zabránili dlouhodobému poškození sluchu v důsledku vysoké hlasitosti.
3. Snažte se nepoužívat sluchátka v místech, kde je rušení, mohlo by to ovlivnit signál sluchátek.
4. Snažte se nepoužívat sluchátka v korozivním prostředí, aby nedošlo k ovlivnění funkce.

Tipy: Pokud používáte tato Bluetooth sluchátka k poslechu hudby nebo hovoru, věnujte prosím pozornost nastavení hlasitosti, aby to příliš neovlivnilo váš poslech!